

Produktdatablad

Specifikationer



Testmåler for digital klampe

El-nr.:

9139154145

IMT23114

EAN-nr: 3606481275752

Egenskaber

Sortiment	Thorsman
Produkttype	Testmåler
forsyning	2 batteri 3 V

Produktinformationer

Antal cifre på skærm	3,5
Indstillingsmåde	Automatisk nulstilling
signaleringsfunktion	Lavt batteriniveau[Spaceved visuel
funktioner	Høj præcisionsmåling Hørbar kontinuitet Taktill barriere for sikkerhed Data hold funktion
måletype	Voltage DC: 200mV/2/20/200/600 V Modstand: "200 Ohm/2/20/200 kOhm/20 MOhm" Voltage AC: "2/20/200/600 V" Strøm AC: "2/20/200/600 A" Continuity: "< 30 Ohm" Diodekontrol: "1,5 V"
measurement category	Kategori III 600 V
Sprog	Finsk Svensk Dansk Norsk Engelsk
Højde	190 mm
bredde	76 mm
Dybde	36 mm
Vægt	160 g med batteri

Miljø

Standarder	IEC 61010
------------	-----------

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	4,500 cm
Pakke 1 Længde	16,000 cm
Package 1 Length	29,000 cm

Pakke 1 Vægt	302,000 g
Enhedstype af pakke 2	S03
Antal enheder i pakke 2	10
Pakke 2 Højde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	3,784 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CN
------------------------	----


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	I overensstemmelse med undtagelser
SCIP-nummer	875f68f5-e307-4362-b7e9-b6e2fe84c5d1
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Udtageligt batteri	User replaceable
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande