



# Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Radio

## GPB 18VH-6 SRC



Kraftig byggepladsradio med ladefunktion, der giver din arbejdsplads et boost – til 12V- og 18V-batterier

### De vigtigste oplysninger

Batterispænding	12, ...
Indgangsspænding(er) net	220 – 240 V
Radiofrekvensområde FM	87,5 – 108 MHz

**Bestillingsnummer** 0 601 4A6 200

## Tekniske data

### Tekniske data

Radiofrekvensområde FM	87,5 – 108 MHz
Radiofrekvensområde DAB+	174,928 – 239,2 MHz
Hukommelsespladser FM	5
Hukommelsespladser DAB+	5
Indgangsspænding(er) net	220 – 240 V
Vægt ekskl. batteri	8,2 kg
Pakkemål (bredde x længde x højde)	253 x 485 x 360 mm
Batterispænding	12,0 V, 18,0 V
Bluetooth®-type	Bluetooth 5.4
Indikator for opladningsniveau	Ja
Ekstern strømforsyning medfølger	Nej
Multi-Speaker Sound	Ja
Nominel udgangseffekt per mellemtonenhøjttaler	24 W
Ingen USB-opladningsporte	1
Antal højttalere	2
Beskyttelsesramme	Ja
USB-opladning	Ja
Subwoofer	Ja
Bluetooth®	Ja
Flaskeåbner	Ja
L-BOXX-kompatibilitet	Ja

Nominel udgangseffekt for subwoofer	40 W
IP-kapslingsklasse	IP54
Maks. ladestrøm integreret i værktøjet	2 A
Integreret lader	12.0 V, 18.0 V
Radiokilde	DAB+, FM

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

## Fordele:

- Nyd den enestående lyd med DAB+, FM, Bluetooth®, AUX og Multi-Speaker Sound
- Oplad dine 12V- og 18V-batterier, når byggepladsradioen er sluttet til lysnettet
- Radioen er L-BOXX-kompatibel, så den nemt kan medbringes på forskellige byggepladser

