

Produktdatablad

Specifikationer

Signalkontakt 1NO fejl+1NO klar

El-nr.:

7522500243

LUA1C20



EAN-nr: 3389110367300

Egenskaber

Sortiment	TeSys
Enhedsforkortelse	"LUA1"
Produkttype	Hjælpe kontakt

Produktinformationer

auxiliary kontakt composition	2 NO
Signalfunktion	Fejl signalering Indicating rotary knob i klar position
[Ue] Nominel driftsspænding	≤ 250 V AC ≤ 250 V DC
Isolationsspænding [Ui]	250 V i henhold til CSA 250 V i henhold til IEC 60947-5-1 250 V i henhold til UL
[Ith] konventionel friluft termisk strøm	2,5 A
minimum spænding	17 V
Mindste sluttestrøm mulig	5 mA
Vægt	0,03 kg
tilslutningsklemmer	Skrueklemmer

Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	2,000 cm
Pakke 1 Længde	9,000 cm
Package 1 Length	10,000 cm
Pakke 1 Vægt	25,000 g
Enhedstype af pakke 2	S01
Antal enheder i pakke 2	30
Pakke 2 Højde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	15,000 cm
Pakke 2 Længde	40,000 cm
Pakke 2 Vægt	931,000 g
Enhedstype af pakke 3	P06

Antal enheder i pakke 3	960
Pakke 3 Højde	75,000 cm
Pakke 3 Bredde	60,000 cm
Pakke 3 Længde	80,000 cm
Pakke 3 Vægt	37,792 kg

Logistik informationer

Oprindelsesland	CZ
------------------------	----

Garanti

Garanti	18 months
----------------	-----------


Environmental Data

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

Use Better

 Materialer og emballage	
Pakke med genbrugspap	Yes
Emballage uden plast	No
EU RoHS-direktivet	Overensstemmende
Reach-forordning	REACH-erklæring

Use Again

 Ompakning og genfremstilling	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande