

# Produktdatablad

Specifikationer



## Overspændingsafleder 1000VAC

El-nr.:

3322501831

50183

EAN-nr: 3303430501831

## Egenskaber

Sortiment	Vigilohm
Produktserie	Vigilohm
Produkttype	Surge limiter
Enhedsforkortelse	LX4D4
Serien passer med	Vigilohm

## Produktinformationer

Nominel spænding	1000 V
Netspænding	1000...1560 V - AC (nullen distribueret) 660...1000 V - AC (nullen ikke distribueret)
[U <sub>i</sub> ] Isolationsspænding	1600...2400 V AC
brydeevne	40 kA AC ved 50 Hz til 0.2 s
Vægt	1 kg
bredde	70 mm
Højde	160 mm
Dybde	100 mm
marked segmentering	Bolig Mindre erhverv

## Miljø

Standarder	NF C 15-100 NF C 63-150
Omgivelsestemperatur under drift	-5...40 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring	-25...70 °C

## Forpakkingsinformation

Enhedstype af pakke 1	PCE
Antal enheder i pakke 1	1
Pakke 1 Højde	10,0 cm
Pakke 1 Længde	11,5 cm
Package 1 Length	17,0 cm
Pakke 1 Vægt	690,0 g
Enhedstype af pakke 2	S04

---

Antal enheder i pakke 2	16
Pakke 2 Højde	30,0 cm
Pakke 2 Bredde	40,0 cm
Pakke 2 Længde	60,0 cm
Pakke 2 Vægt	11,7 kg

---

## Logistik informationer

---

Oprindelsesland FR

## Garanti

---


Garanti 18 months

Schneider Electric's mål er at opnå Net Zero-status i 2050 gennem partnerskaber med forsyningskæden, materialer med lavere påvirkning og cirkularitet via vores igangværende kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" for at forlænge produkternes levetid og genbrugelighed.



[Forklaring af Environmental Data](#) >

[Sådan vurderer vi produktets bæredygtighed](#) >

## Use Better

 <b>Materialer og emballage</b>	
Pakke med genbrugspap	No
Emballage uden plast	No
<a href="#">EU RoHS-direktivet</a>	I overensstemmelse med undtagelser
Reach-forordning	<a href="#">REACH-erklæring</a>

## Use Again

 <b>Ompakning og genfremstilling</b>	
Returnering	No
WEEE	 Produktet skal bortskaffes på EU's markeder efter en specifik affaldsindsamling og må aldrig ende i skraldespande